

## Инвертор BINEOS S1K /S2K /S3K /S4K /S5K



- Чистая синусоида на выходе
- Широкий выбор диапазона напряжения АКБ
- Совместим с компьютерной и бытовой техникой
- Совместим как с электросетью, так и с генераторами
- Автоматический перезапуск при восстановлении сети
- Возможность параллельного подключения до 6-ти инверторов. 1 или 3 фазное подключение мощностью до 30кВА (только S4K/S5K)
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- «Умный» алгоритм заряда для оптимизации срока жизни батарей
- Функция «холодного» старта

## Параметры

МОДЕЛЬ	BINEOS S1K	BINEOS S2K	BINEOS S3K	BINEOS S4K	BINEOS S5K
Номинальная мощность	1000VA/800 В	2000VA/1600 В	3000VA/2400 В	4000VA/3200 В	5000VA/4000 В
<b>ВХОД</b>					
Номинальное напряжение	230 В				
Диапазон входных напряжений (выбор)	170-280 В (компьютерная техника) 90-280 В (бытовая техника)				
Частота	50 Гц/60 Гц (автовыбор)				
<b>ВЫХОД</b>					
Напряжение (инвертор при работе от АКБ)	230 В ± 5%				
Пиковая мощность	2000 ВА	4000 ВА	6000 ВА	8000 ВА	10000 ВА
Эффективность (макс)	90-93%	93%			
Время переключения	10 мс (компьютерная техника) 20 мс (бытовая техника)				
Форма сигнала	Чистый синус				
Метод заряда	Трехступенчатый заряд аккумулятора (Bulk, Absorption, Float)				
<b>АКБ и ЗАРЯД</b>					
Номинальное напряжение	12 В	24 В		48 В	
Напряжение поддержки	13.5 В	27 В		54 В (настраиваемое)	
Защита по превышению	15.5 В	31 В		60 В	
Максимальный зарядный ток	10А или 20А	20А или 30 А		2/10А/20/30А/40/50/60А	
Метод заряда	Трехступенчатый заряд аккумулятора (Bulk, Absorption, Float)				
<b>ГАБАРИТЫ</b>					
РазмерД x Ш x В (мм)	95 x 240 x 316	100 x 272 x 355		120 x 295 x 468	
Вес (кг)	5.1	6.4	6.9	9.8	9.8
<b>ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ</b>					
Влажность	5% to 95% относительной влажности (без конденсата)				
Рабочая температура	0°C-55°C				
Температура хранения	-15°C-60°C				

Характеристики продукта могут быть изменены производителем